



ACCTIVA Seller

Professionel spændingsforsyning i udstillingen

Acctiva Seller er den ideelle løsning mod tomme køretøjsbatterier i udstillinger. Specielt udviklet software modvirker lade og aflade cyklusser, hvorved starterbatteriet beskyttes. 30 ampere udgangstrøm garanterer en stabil spændingsforsyning under præsentation af et køretøj og ved udlevering af nyt køretøj. Enheden fungerer nemt takket være det brugervenlige og kompakte design.



PRODUKT INFORMATION

- **Universal - brugbar til alle batterier:** konventionelle bly/syre, bly kalcium/silver batterier, eller de lukkede typer (AGM, MF), ligesom vedligeholdelsesfri bly/gel batterier.
- **Spændingsforsyning** baseret på aktiv inverter teknologi. Speciel udviklet software kombinerer fordelene ved en IUoU karakteristik med en ekstern strømforsyning, for at behandle batteriet så skånsomt som muligt. Denne teknologi modvirker lade- og afladningscykluser i et starterbatteri og dermed bevarer batteriets fulde kapacitet.
- **Elektronisk sikker** takket være den elektroniske polsikringsbeskyttelse, termisk overbelastningsbeskyttelse, sikkerhedsafbrydelse og kortslutningssikring.
- **Kompakt design** tillader at laderen placeres gemt og ude af syne, enten under bilen eller i motorrummet.
- **Blæserfri design** betyder lydløs ladning eller spændingsforsyning, så der er ro og fred til samtale med fuldt opladet batteri.
- **Lade- og spændingskabler er plug-in.** Kabler til batteriet eller Acctiva Seller, kan føres gennem de mindste åbninger i motorrum eller bagagerum.
- **Kantbeskyttelse** betyder Acctiva Seller ikke glider, maling beskyttes og beskytter hvis den tabes på karrosseriet.
- **Speciel kabinetkonstruktion** tillader brug af et T låsesystem (f.eks. Kensington lås), som betyder uovertruffen sikkerhed mod tyveri.
- **Nem at bruge** med Plug&Charge.
- **Energieffektiv:** Enheden har en virkningsgrad på 96%.

ANVENDELSES OMRÅDER

Køretøjspræsentation i udstillinger og premierer, ligesom udlevering af køretøjer, motorcykler, campingvogne og landbrugsmaskiner til kunder.

ANVENDELSER

- **Intelligent strømforsyning.** Køretøjet er forsynet af Acctiva Seller i udstillingsrummet, ikke starterbatteriet. Denne backup tilstand beskytter bilens starterbatteri.
- **Ladning og afladning** til de ofte hårdt belastede batterier på udstillingskøretøjer.

TEKNISKE DATA

ACCTIVA	Seller
Ladestrøm	30 A
Batterikapacitet	44 - 300 Ah
Batterispænding	12 V
Netspænding +/- 15%	230 V (50/60 Hz)
Ladekarakteristik	IUoU spændingsforsynings fase / sikker tilstand fase
Tæthedsgrad	IP 40 (horisontal) / IP 44 (vertikal)
Dimensioner (L x D x H)	270 x 168 x 100 mm
Vægt	2.4 kg
Standard	CE
Hovedsikring	16 A
EMC miljøklasse	B

Mere information over udstyr og individuelle løsninger er mulig på forespørgsel.



FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Buxbaumstraße 2, A 4600 Wels, Austria
Tel: +43 (0)7242 241-0, Fax: +43/(0)7242/241-952560
E-mail: battery.chargers@fronius.com

www.fronius.com

NEtech
Viborgvej 22-24
8600 Silkeborg
[T] 2281 6061
nez@netech.dk
www.netech.dk